

サイリスタ Thyristors

●一般用サイリスタ (General-Use Thyristors)

Type	EIAJ No.		V_{RRM}/V_{DRM} (V)	$I_{T(AV)}$ (A)	I_{TSM} (A)	V_{TM} (V)	I_{GT} (mA)	T_j (°C)	Package	Note
CW12B CW12C			100 200	0.2	8	1.4	1.0	-40 +125	⑳	
CSM2B2 CSM2B4			200 400	2	20	1.8	1.0	-40 +125	㉑	
CSM3B2 CSM3B4			200 400	3	60	2.0	1.0	-40 +110	㉑	
CSM5B2 CSM5B4			200 400	5	85	1.3	30	-40 +125	㉒	
CT08/09C CT08/09D CT08/09E CT08/09F CT08/09G	2SF1444-200 2SF1444-300 2SF1444-400 2SF1444-500 2SF1444-600	2SF1445-200 2SF1445-300 2SF1445-400 2SF1445-500 2SF1445-600	200 300 400 500 600	5	80	1.4	25	-40 ~ +125	08type ㉔ 09type ㉕	
CS08/09C CS08/09D CS08/09E CS08/09F CS08/09G	2SF1446-200 2SF1446-300 2SF1446-400 2SF1446-500 2SF1446-600	2SF1447-200 2SF1447-300 2SF1447-400 2SF1447-500 2SF1447-600	200 300 400 500 600	10	100	1.5	25	-40 ~ +125	08type ㉔ 09type ㉕	
CR08/09C CR08/09D CR08/09E CR08/09F CR08/09G	2SF1424-200 2SF1424-300 2SF1424-400 2SF1424-500 2SF1424-600	2SF1425-200 2SF1425-300 2SF1425-400 2SF1425-500 2SF1425-600	200 300 400 500 600	16	300	1.5	30	-40 ~ +125	08type ㉖ 09type ㉗	
CQ08/09C CQ08/09D CQ08/09E CQ08/09F CQ08/09G	2SF1448-200 2SF1448-300 2SF1448-400 2SF1448-500 2SF1448-600	2SF1449-200 2SF1449-300 2SF1449-400 2SF1449-500 2SF1449-600	200 300 400 500 600	22	350	1.5	30	-40 ~ +125	08type ㉖ 09type ㉗	
CP08/09C CP08/09D CP08/09E CP08/09F CP08/09G	2SF1450-200 2SF1450-300 2SF1450-400 2SF1450-500 2SF1450-600	2SF1451-200 2SF1451-300 2SF1451-400 2SF1451-500 2SF1451-600	200 300 400 500 600	30	400	1.6	50	-40 ~ +125	08type ㉖ 09type ㉗	
CN08C CN08D CN08E CN08F CN08G	2SF1452-200 2SF1452-300 2SF1452-400 2SF1452-500 2SF1452-600		200 300 400 500 600	50	800	1.7	100	-40 ~ +125	㉘	
CN16C CN16E CN16G CN16J	2SF1454-200 2SF1454-400 2SF1454-600 2SF1454-800		200 400 600 800	70	1,500	1.5	100	-40 ~ +125	㉙	
CN18L CN18X CN18Y			1,000 1,200 1,400	70	1,500	1.75	150	-40 ~ +125	㉙	
CL16C CL16D CL16E CL16F CL16G CL16J	2SF1455-200 2SF1455-300 2SF1455-400 2SF1455-500 2SF1455-600 2SF1455-800		200 300 400 500 600 800	100	2,000	1.5	100	-40 ~ +125	㉙	