




**SIKO 2 Kontakte**  
für Steckerbreite 4,8 mm

**SIKO 2 terminals**  
for tab width 4.8 mm

Typ 1




Typ	Nenn- quer- schnitt qmm	Steck- dicke	Steck- breite	a1	a2	L1	L2	L3	Mat- dicke	Rast- punkt	Form E=Einzel B=Band	Teile-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Verb- vor- schub
1	0,75 - 1,5 (0,5)	0,80	4,80	6,40	3,50	17,00	6,50	3,80	0,35	x	B	26321.123.009	CuZn		L
1	0,75 - 1,5 (0,5)	0,80	4,80	6,40	3,50	17,00	6,50	3,80	0,35	x	B B	26553.123.011 26553.201.011	CuZn CuSn	Sn 3 Sn 3	L

61020.001

**SIKO 2 Kontakte**  
für Steckerbreite 6,3 mm

**SIKO 2 terminals**  
for tab width 6.3 mm

Typ 1



Typ	Nenn- quer- schnitt qmm	Steck- dicke	Steck- breite	a1	a2	L1	L2	L3	Mat- dicke	Rast- punkt	Form E=Einzel B=Band	Teile-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Verb- vor- schub
1	0,5 - 1	0,80	6,30	7,20	4,00	20,20	7,70	4,00	0,40	x	B B B	26111.123.009 26111.123.178 26111.201.178	CuZn CuZn CuSn	frSn 2 frSn 2	L
1	über 1 - 2,5	0,80	6,30	7,20	4,00	20,20	7,70	4,00	0,40	x	B B B	26112.123.009 26112.123.178 26112.201.178	CuZn CuZn CuSn	frSn 2 frSn 2	L

61030.001